

Motorenleistung Anschlusswerte Pekazett Krane

Kabel	Krantyp	Hubwerk KW	Drehwerk	Katzfahrwer	Schienen- fahrwerk	Hilfsantrieb	Gesamtmotoren leistung ca.	Anzugströme bzw. Umschaltströme		
								18 Pol	4 Pol	2 Pol
	2010-2	9	20 Nm (ca. 1,5 KW)	0,9 kw	2 x 1,1 KW (2,2 KW)	-	13,6 kw			
bis 50 m 5 x 10 ²	2510-2	11	20 Nm (ca. 1,5 KW)	1,5 kw	2 x 1,1 KW (2,2 KW)	-	16,2 kw	21 A	97 A	115 A
bis 50 m 5 x 10 ²	3010-2	11	42 Nm (ca. 3 KW)	1,5 kw	3 kw	-	18,5 kw	21 A	97 A	115 A
bis 50 m 5 x 10 ²	3610	11	55 Nm (ca. 4 KW)	2,2 kw	2 x 30 Nm (ca. 4,5 kw)	-	21,7 kw	21 A	97 A	115 A
bis 50 m 5 x 16 ²	4010-2	17,5	55 Nm (ca. 4 KW)	2,2 kw	2 x 30 Nm (ca. 4,5 kw)	-	28,2 kw	30 A	115 A	140 A
bis 50 m 5 x 10 ²	3512	11	55 Nm (ca. 4 KW)	2,2 kw	2 x 30 Nm (ca. 4,5 kw)	-	21,7 kw	21 A	97 A	115 A
bis 50 m 5 x 16 ² ab 50 m 5 x 25 ²	4112	17,5	75 Nm (ca. 5 KW)	3 kw	2 x 30 Nm (ca. 4,5 kw)	4kw	34 kw	30 A	115 A	140 A
bis 50 m 5 x 10 ²	2610	13	20 Nm (ca. 1,5 KW)	1,8 kw	-	-	17 kw		125 A	
	2210 HSM	6	20 Nm (ca. 1,5 KW)	1,5 kw	-	-	12 kw		75 A	
bis 50 m 5 x 10 ²	2510-3	13	20 Nm (ca. 1,5 KW)	1,5 kw	2 x 1,1 KW (2,2 KW)	-	18,2 kw	21 A	97 A	115 A